

## AQUARIUS 2000 SEADISTAMINE

Arvestusplokk AQUARIUS 2000 nõuab seadistamist kui:

- teostatakse aku vahetus
  - ploki elektritoite katkestus on olnud liialt pikk ning plokk on läinud automaatselt üle kellaja seadistamise režiimi.
- Märkus. Arvestusploki tarkvara on väljatöötatud ajal, mil Eestis kehtisid suve- ja talveaeg ning plokk muudab kellaega automaatselt. Seetõttu on võimalik kella eksimus  $\pm 1h$  võrra, mille korrigeerimist ei tuleks üldjuhul teostada.

### Kella ja kalendri seadistamine

1. Pärast AQ2000 toitepistiku ühendamist (ühendada lahti ja uuesti külge) algab AQ2000 kontrolltest (RAM1...RAM12).
2. Tablool on kalendri (kella) seadmise menüü "Clk", kursoor on aasta viimase numbri all: **2001**. Vajutades klaviatuuril " + " seada aasta number õigeks.
3. Vajutada klaviatuuril "↻" ja valida õige kuu vajutades " + "
4. Vajutada klaviatuuril "↻" ja valida õige kuupäev vajutades " + "
5. Vajutada klaviatuuril "↻" ja valida õige aeg (tunnid) vajutades " + "
6. Vajutada klaviatuuril "↻" ja valida õige aeg (minutid) vajutades " + "
7. Vajutada klaviatuuril "↻" ja oodata, kuni kellal, mille järgi aega seatakse, sekundi osuti läbib nulli. Sel hetkel vajutada " + "
8. Lühistada ülal vasakul AQ2000 plaadil olevate 8 pistikukontaktide 2 alumist parempoolset kontakti (ohutu, võib näiteks noa otsaga või väikese kruvikeerajaga), hoida ja vajutada samal ajal "Norm":

